

Краткая инструкция по эксплуатации телефонного аппарата IP-53P

Доступ к меню телефонного аппарата

1. Нажать клавишу **Menu/OK**.
2. Ввести пароль и нажать клавишу **Menu/OK**. Пароль по умолчанию - **123**.
3. При помощи клавиш **Vol +** и **Vol -** выбрать опции в отдельных меню. Выбор опции подтвердить нажатием на клавишу **Menu/OK**.

Установление вызова со снятием трубки

1. Снять трубку телефонного аппарата. Набрать на клавиатуре требуемый номер.
2. Нажать клавишу **Send** или **#**, или подождать несколько секунд.

Установление вызова без снятия трубки

1. Не снимая трубки телефонного аппарата, набрать на клавиатуре требуемый телефонный номер.
2. Снять трубку.

Режим “свободные руки”

1. Не снимая трубки телефонного аппарата, набрать на клавиатуре требуемый телефонный номер.
2. Нажать клавишу **Handsfree** или **#**.

Прием/отклонение вызова

При входящем вызове необходимо снять трубку телефонного аппарата или нажать клавишу **Handsfree**. Если необходимо отклонить вызов, нажать клавишу **Exit**.

Программирование клавиш быстрого набора номера

1. Нажать одну из 9 клавиш быстрого набора номера.
2. Ввести требуемый телефонный номер.
3. Ввод подтвердить нажатием на клавишу **Menu/OK**.

Установление вызова при помощи клавиш быстрого набора номера

Установить вызов при помощи клавиш быстрого набора номера можно как со снятием трубки, так и без снятия:

1. Снять трубку телефонного аппарата. Нажать одну из запрограммированных клавиш быстрого набора номера.

ИЛИ

1. Не снимая трубки телефонного аппарата, нажать одну из запрограммированных клавиш быстрого набора номера.
2. Нажать клавишу **Send**.

Передача вызова

1. Установить соединение с первым собеседником.
2. Нажать клавишу **FWD**, в результате чего первый собеседник будет установлен на удержание.
3. На клавиатуре набрать телефонный номер второго собеседника и нажать клавишу **Send**. Ваш телефонный аппарат освободится, а между первым и вторым собеседником установится соединение.

Установка вызова на удержание

1. Установить соединение с первым собеседником.
2. Нажать клавишу **Hold** для установки первого собеседника на удержание.
3. На клавиатуре набрать номер второго собеседника и нажать клавишу **Send**. Устанавливается соединение со вторым собеседником. При повторном нажатии на клавишу **Hold** снова устанавливается соединение между Вами и первым собеседником.

Конференц-связь

1. Установить соединение с первым участником конференц-связи.
2. Нажать клавишу **Hold** для установки первого участника конференц-связи на удержание.
3. Набрать на клавиатуре номер второго участника связи.
4. Нажать * для установления соединения между всеми тремя участниками конференц-связи.

Запись разговора

1. Установить разговорное соединение.
2. Во время разговора нажать клавишу **Record**. Разговор записывается до разъединения. Запись может быть прервана во время разговора путем нажатия на клавишу **Exit**.

Прослушивание записанного разговора

Записанный разговор можно прослушать при отсутствии соединения.

1. Нажать клавишу **Record**.
2. Пользуясь клавишами **Vol +** и **Vol -** выбрать опцию **Received** и нажать клавишу **Menu/OK**.
3. Пользуясь клавишами **Vol +** и **Vol -** выбрать **Old** или **New** и нажать клавишу **Menu/OK**.
4. Выбрать запись, которую необходимо прослушать, и подтвердить нажатием на **Menu/OK**.
5. При помощи клавиш **Vol +** и **Vol -** выбрать опцию **Play** и *дважды* нажать клавишу **Menu/OK**.

Удаление записанного разговора

1. Нажать клавишу **Record**.
2. Пользуясь клавишами **Vol +** и **Vol -** выбрать опцию **Received** и нажать клавишу **Menu/OK**.
3. Пользуясь клавишами **Vol +** и **Vol -** выбрать **Old** или **New** и нажать клавишу **Menu/OK**.
4. Выбрать запись, которую необходимо удалить, и подтвердить нажатием на **Menu/OK**.
5. Пользуясь клавишами **Vol +** и **Vol -** выбрать опцию **Delete** и *дважды* нажать клавишу **Menu/OK**.

Настройка автоответчика

1. Нажать клавишу **Record**.
2. Пользуясь клавишами **Vol +** и **Vol -** выбрать опцию **User-Defined** и нажать клавишу **Menu/OK**.
3. Пользуясь клавишами **Vol +** и **Vol -** выбрать опцию **Rec**.
4. *Дважды* нажать клавишу **Menu/OK**. Записать сообщение.
5. Завершить запись путем нажатия на клавишу **Exit**.

Доступ к веб-странице телефона

1. Найти IP-адрес Вашего телефонного аппарата.
 - Нажимать клавишу **Sysinfo** до тех пор, пока на дисплее телефонного аппарата не появится надпись **Static** или **DHCP**. Под надписью будет выведен IP-адрес телефона.
2. Запустить веб-браузер. В поле ввода IP-адреса ввести IP-адрес, например: `http://192.168.0.1`
3. Откроется окно регистрации. Ввести имя пользователя и пароль в соответствующие поля. Для администраторов: имя пользователя по умолчанию - **admin**, пароль по умолчанию - **admin**. Для пользователей: имя пользователя по умолчанию - **guest**, пароль по умолчанию - **guest**.